

まほろばホール 照明設備表

■調光卓

メーカー	パナソニック電工エンジニアリング(株)	型式	PleasureΣ3(プレジャーシグマ3)
プリセットフェーダー	3段×80本	サブマスター	50ページ×20本
エフェクト(チェイス)	100ステップ×100パターン (MAX 1000ステップ)	自動演出	最大5エフェクト同時再生
その他	・シーン記憶…1000シーン (クロスフェーダーによる再生)		
	・グランドマスター×1本		
	・クロスフェーダー×1本		
	・パッチング…電子クロスバー DMX512×2回路、COMOS・JASCIⅡ使用可		
誘導灯消灯装置	・操作場所 ①舞台操作盤 ②調光卓 / 舞台×3ヶ所 客席×6ヶ所		

■負荷回路数

名称	負荷回路	容量	備考
第1サスペンションライト	C20A×16回路	30A	1回路×差込3ヶ口
第2サスペンションライト	C20A×16回路	30A	1回路×差込3ヶ口
第3サスペンションライト	C20A×12回路	30A	1回路×差込3ヶ口
第1ボーダーライト (LED114W×14台)	AC20A×2回路	20A	5CH(インテンシティ・R・G・B・W)
第2ボーダーライト (LED114W×14台)	AC20A×2回路	20A	5CH(インテンシティ・R・G・B・W)
フロアーコンセント(上手)	C30A×12回路	30A	直回路C30A×2回路
フロアーコンセント(下手)	C30A×12回路	30A	直回路C30A×2回路
フロアーコンセント(舞台前)	C30A×6回路	30A	
フロアーコンセント(舞台奥)	C30A×4回路	30A	
客席ウォールコンセント(上手)	C30A×2回路	30A	
客席ウォールコンセント(下手)	C30A×2回路	30A	
フットライトコンセント(上手下手)	直C30A×2回路	30A	4色(78.33.17.W)×15灯
	可搬型調光器(C20A×3回路)	15A(合計30A)	可搬型調光器上下各1台
上手フロントサイドスポットライト(1KW)	C20A×4回路	30A	3台×4色(1回路3台)
下手フロントサイドスポットライト(1KW)	C20A×4回路	30A	3台×4色(1回路3台)
シーリングスポットライト (1.5KW)	C20A×9回路	30A	(1回路2台)